

AC用放電抵抗棒

AD-30

(内蔵抵抗：60 kΩタイプ)

仕様書
[第2版]



本社, 工場 〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215
TEL 0749-37-3664 FAX 0749-37-3515

東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-4-5 第1東ビル 5 階
TEL 03-5809-1941 FAX 03-5809-1956

営業的なお問合せ: sell-info@soukou.co.jp
技術的なお問合せ: tec-info@soukou.co.jp
URL: http://www.soukou.co.jp

1. 仕様

A. 本体

- 1) 使用目的 電気設備停電時の残留電荷の放電
交流耐圧時終了後の残留電荷の放電
- 2) 想定静電容量 0. 5 μ F以下
- 3) 内蔵抵抗 60K Ω , 120W
- 4) 材質 ポリアセタール樹脂 (POM)
- 5) 外形寸法 28 (ϕ) × 790 (L) つば60ϕ
- 6) 重量 約0. 5Kg

B. 付属品

- 1) リード線 アース用コード 1本
- 2) 収納ケース 1枚

2. 注意事項

- 1) 放電抵抗棒のアースは、A種（第1種）程度の接地極と接続して下さい。
- 2) 放電抵抗棒で電荷を放電する場合は、高圧用ゴム手袋を装着して下さい。
- 3) この、放電抵抗棒は、残留電荷の放電を目的としていますので、それ以外に使用しないで下さい。
- 4) 電荷の放電は、交流用検電器で無電圧を確認のうえ行って下さい。